

Sensor de Presença Multifuncional



- 4** Funções
- 1 Sensor de Presença
 - 2 Manter Ligado
 - 3 Timer
 - 4 Simulador de Presença

Preferido dos Eletricistas

(vide verso)

Modelo
Qa18M



LIGA A LUZ QUANDO VOCÊ ENTRA,
DESliga QUANDO SAÍ...

Lente
360°

Economiza até
90%
Energia Elétrica

Prodoto Brasileiro

Como Funciona:

- O Interruptor (Sensor de Presença) possui infravermelho é capaz de "perceber" o movimento de uma pessoa ou objeto através do calor emitido por seus corpos.
- As lâmpadas acendem automaticamente quando detectam movimento, desligando depois que a última pessoa sair do ambiente. O tempo que a lâmpada permanecerá ligada após a ausência de movimento pode ser programado, variando de 15 segundos a 8 minutos.

Benefícios: Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc...

Ideal para: Prédios, residências, hall de elevador, portaria, garagens, salas, salões, galpões, etc.

Ajuste de tempo: 15 segundos após o último movimento (padrão de fábrica) a lâmpada se apaga. Para alterar este tempo basta selecionar o tempo desejado, ou seja, para 1 minuto habilite a chave correspondente a 1 minuto, para 2 minutos habilite a chave correspondente a 2 minutos, etc. Ao habilitar mais de uma chave os tempos serão somados, ou seja, habilitando as chaves 1, 2 e 5 o tempo total será 8 minutos. Os tempos mencionados são aproximados. Para acionamento de lâmpadas fluorescentes recomenda-se um tempo superior a 3 minutos. A chave de 1 segundo é indicada para testes reduzindo o tempo da instalação.

Garantia: A garantia desse produto é de dois anos a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas. Disparos falsos podem ocorrer ocasionalmente provocados por correntes de ar, sem entretanto, interferir no desempenho do sistema.

Preferido dos Eletricistas Instalação 10 vezes mais rápida

(Vide: www.qualitronix.com.br)

- Chaves de seleções "externas":
- Não necessita abrir nem energizar o sensor para ajustes.
 - Muito mais fácil configurar do que Trimpots ou Jumpers.

Anel de acabamento.

Pressione a tecla e puxe o fio para desconectar.

Chave de 1 segundo, muito mais rápido o teste na instalação!

Fixador e Molas acompanham o produto.

Conexão rápida, apenas empurre para conectar.

Instalações (2 tipos): Com ou sem interruptor.

Sem Interruptor: 1 Função Sensor de presença sem fotocélula.

Com Interruptor: 4 Funções 1 Sensor de presença sem fotocélula.

Pulse (desligue e ligue) seu interruptor, já existente, para selecionar as funções especiais de 2 a 4:

- 2 Pulse 2 vezes: **Manter Ligado** (lâmpada ligada por 8 horas, independente de detecção de presença, após este tempo retorna a função sensor de presença).
- 3 Pulse 3 vezes: **Timer** (mantém a lâmpada ligada por 30 minutos, após este tempo retorna a função sensor de presença).
- 4 Pulse 4 vezes: **Simulador de Presença** (altera a lâmpada entre ligada e desligada aleatoriamente, sendo que entrando alguém no ambiente passa a funcionar como sensor de presença, ligando a lâmpada, após a saída do ambiente volta a função simulador de presença).

Observações:

A) * "Seu interruptor" não faz parte do produto, ele é um interruptor comum (liga / desliga), encontrado no mercado.

B) ** "Funções":

- 1 - Para habilitar as funções ativadas por pulso, a chave de 1 segundo deve estar na posição "Liga Tempo".
- 2 - Chave de 1 segundo desabilitada: Não será possível selecionar as funções ativadas por pulso (uso recomendado em regiões com frequentes quedas de energia elétrica).
- 3 - Desligar o sensor por mais de 5 segundos, e ao religar ele voltará a função sensor de presença.
- 4 - Pulse 1 vez: voltará a função sensor de presença.

C) Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Composição: Plástico / ABS de alta resistência e circuito eletrônico. **Validade:** Produto não perecível. **Contém:** 1 unidade. *Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Liga e desliga próximo ao zero Volt da senóide

2 ANOS

Sistema de gestão da qualidade certificado na NBR ISO 9001, pelo organismo BRTUV.



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539-Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep: 37540-000
www.qualitronix.com.br

