



FICHA TÉCNICA

Qsi2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Sensor de presença é **muito mais sensível** aos seus movimentos. possui **controle remoto** com ajuste de tempo, controle de sensibilidade, luminosidade e alerta de emergência.
- Sensor de presença de embutir no teto;
- Com fotocélula;
- Bivolt;
- Lente 360;
- Material em plástico e circuito eletrônico;
- Instalar em ambiente interno, caso seja instalado em ambiente externo deverá ser livre de intempéries (Chuva e luz do sol);

TENSÃO

110 V~240 V, 50/60 Hz

POTÊNCIA

1000 W (Led/ Fluorescente) | 2000 W (Incandescente)

GRAU DE PROTEÇÃO

IP 20



- OFF:** MANTÉM A LUZ APAGADA.
- ON:** MANTÉM A LUZ ACESA.
- AUTO:** FUNCIONA COMO SENSOR DE PRESENÇA.

ALERTA DE EMERGÊNCIA:
A LUZ FICARÁ PISCANDO.

CONTROLE DE TEMPO:
CONTROLA O TEMPO EM QUE A LUZ FICA LIGADA APÓS A ÚLTIMA DETECÇÃO DE PESSOA.

DETECÇÃO DE PRESENÇA:
CONTROLA A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO DE PRESENÇA.
PARA DETECTAR PEQUENOS MOVIMENTOS, SELECIONE 100%.

AJUSTE DE CLARIDADE:
AJUSTE O NÍVEL DE LUMINOSIDADE EM QUE O SENSOR LIGARÁ A LUZ QUANDO DETECTAR UMA PRESENÇA.
24H: A LUZ ACENDERÁ SEMPRE QUE O SENSOR DETECTAR UMA PRESENÇA, INDEPENDENTE DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE.

ESCALA DE LUMINOSIDADE (LUX)

