



QUALITRONIX



## Sensor de Presença Multifuncional

# Qa17M



Tipo de Instalação	Bocal E27	
Tipo de Lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	
Fotocélula	Sim	
Quantidade de Funções	6	
Tensão	Bivolt Automático - 100 a 240Vac	
Potência	<b>Incandescente</b>	<b>Fluorescente / LED</b>
	127V / 220V - 100W	48W
Frequência	50 / 60Hz	
Composição	Plástico e Circuito eletrônico	
Cor	Branco	
Lente	360°	
Recontagem de Tempo	O sensor recomeça a contagem a partir da última presença detectada	
Alcance de Detecção	25°C de 7 metros de distância horizontal e 2,9 metros de altura	
Consumo	127V - 0.1W   220V - 0.3W	
Zero Crossing	Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada	
Dimensões (cm)	00x00x00	
Peso	00g	

**Nossa linha de sensores:** Qa18M, Qa19M, Qa20M, Qa21M, Qa23M, Qa25M, Qa26M, Qa27M, Qa28M e Qa29M



- Instalar em ambiente interno, caso seja instalado em ambiente externo deverá ser livre de intempéries (chuva e luz do sol)
- Este produto não pode ser instalado dentro de luminárias globo, pois não pode haver obstáculos entre a lente do sensor e os pontos de detecção, inclusive por vidro.
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**Contato:** +55 35 3471-3300  
+55 35 3471-3011

**Suporte Técnico:** [suporte@qualitronix.com.br](mailto:suporte@qualitronix.com.br)



O período de garantia é de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista | Santa Rita do Sapucaí - MG | CEP: 37540-000

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA