

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

RESIDENCIAL E COMERCIAL

PLUGUE DIRETO NA TOMADA

30 LEDS

QUALITRONIX

VISITE NOSSO SITE!

LIGA NA FALTA DE ENERGIA

ATÉ 6H DE AUTONOMIA

DURA MUITO+
BATERIA DE LÍTIO

CONTROLE DE INTENSIDADE

BIVOLT AUTOMÁTICO

SUBSTITUI AS VELAS

CASA INTELIGENTE

MODELO Qle02

Indústria Brasileira



Como funciona: A Luminária de emergência LED QLE02 liga automaticamente quando falta energia elétrica e também pode ser usada como lanterna. Nos dois casos, oferece iluminação por até 6 horas.

Indicado para: Uso em hall de prédios, residências, escritórios, escolas, escadas de acesso, etc. ou como lanterna manual.

Cuidados e manutenção: Recomendamos que a cada 3 meses, a luminária seja colocada em funcionamento (retirar da tomada) até que os LEDs se aqueçam. Em seguida, conecte novamente a tomada para efetuar a recarga da bateria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão: 127V / 220V - 50/60Hz;
- 30 LEDs de alto brilho;
- Bateria de lítio 18650 (3,7V-1000mAh Li-Ion);
- Duração da bateria:
 - o Intensidade máxima: Até 3h;
 - o Intensidade mínima: Até 6h;
- Temperatura de cor: 6000-6500k;
- Fluxo luminoso nominal:
 - o Intensidade máxima: 120 lumens;
 - o Intensidade mínima: 70 lumens.

Consumo máximo	
127V	0,3W
220V	0,7W

Tempo de carregamento	
127V	48HRS
220V	24HRS

OBS.: Mantenha a luminária conectada na rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.

INSTALAÇÃO:

1 Pluge
Pluge direto na tomada.

2 Trava de Segurança
Trava de segurança retrátil, possibilita a instalação com perfuro.

3 Chave Seleção
MAX: Intensidade máxima de iluminação.
DES.: Luminária desligada.
MIN.: Intensidade mínima de iluminação.

4 Botão de Teste
Pressione o botão de TESTE para verificar o funcionamento da luminária. O LED vermelho apagará e a luminária acenderá se estiver no modo MAX. ou MIN.

Composição: Plástico e circuito eletrônico. Validade: Produto não perecível. Contém: 1 unidade de Qle02, 2 travas de segurança, 2 unidades de parafuso e 2 unidades de lâmpada.

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica incorpétua, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TUV NORD Brasil. Avaliações de Qualidade Enrel.

Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP: 37540-000
www.qualitronix.com.br

