

Manual do Usuário

Luminária de Emergência



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PLUGUE + CORDÃO PROLONGADOR 30 LEDS



SUPER VANTAGEM!!!

PLUGUE ARTICULADO E ROTATIVO

Plugue direto na tomada ou use o cordão prolongador



SUPER VANTAGEM!!!

BATERIA SUBSTITUÍVEL

Bateria 18650 de lítio 3,7 V (acompanha o produto)



Nosso Website



LIGA NA FALTA DE ENERGIA



ATÉ 6H DE AUTONOMIA

DURA MUITO+

BATERIA DE LÍTIO



CONTROLE DE INTENSIDADE



BIVOLT AUTOMÁTICO

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Como funciona:

A Luminária de emergência LED QLE01 liga automaticamente quando falta energia elétrica e também pode ser usada como lanterna. Nos dois casos, oferece iluminação por até 6 horas.

Indicado para:

Uso em hall de prédios, residências, escritórios, escolas, escadas de acesso, etc. ou como lanterna manual.

Cuidados e manutenção:

Recomendamos que a cada 3 meses, a luminária seja colocada em funcionamento (retirar da tomada) até que os LEDs se apaquem. Em seguida, conecte novamente à tomada para efetuar a recarga da bateria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão: 127V / 220V - 50/60Hz;
- 30 LEDs de alto brilho;
- Bateria de lítio 18650 (3,7V-1000mAh Li-ion);
- Duração da bateria:
 - o Intensidade máxima: Até 3h;
 - o Intensidade mínima: Até 6h;

- Temperatura de cor: 6000-6500K;
- Fluxo luminoso nominal:
 - o Intensidade máxima: 120 lumens;
 - o Intensidade mínima: 70 lumens.

Consumo máximo


	127V	220V
0,3W		
0,7W		

Tempo de carregamento

	127V	220V
48HRS		
24HRS		

OBS.: Mantenha a luminária conectada na rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.

INSTALAÇÃO:



1 Trava de Segurança



Trava de segurança retrátil, possibilita a instalação com parafuso.

2 Suporte de fixação



Suporte para fixação na parede.

3 Botão de Teste



Pressione o botão de TESTE para verificar o funcionamento da luminária. O LED vermelho apagará e a luminária acenderá se estiver no modo MÁX. ou MIN.

4 Chave de Seleção



MÁX.: Intensidade máxima de iluminação.
DES.: Luminária desligada.
MIN.: Intensidade mínima de iluminação.

Observação: Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.

Contém: 1 unidade do produto, 2 unidades de parafuso e 2 unidade de bucha.

*Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Validade: Produto não perecível.

Ref.: CAR133VA.1.0

Garantia: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim que a se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.



A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TUV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37538-620
www.qualitronix.com.br



MODELO Qle01

Qle01

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia