



Sensor de Presença Multifuncional

Qa17M



Especificações

1. Cor	Branco	
2. Tipo de Instalação	Bocal E27	
3. Local da Instalação	Instalar em ambiente interno. Caso seja instalado em ambiente externo, deverá ser livre de intempéries (chuva ou luz do sol).	
4. Tipo de lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada com base E27	
5. Fotocélula	Sim	
6. Quantidade de funções	Sem interruptor: 2 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença) Com interruptor*: 6 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença 3. Manter ligado 4. Timer 5. Simulador de Presença 6. Relé Fotocélula) * O interruptor não faz parte do produto.	
7. Lente	360°	
8. Alcance de Detecção	Até 7 metros de raio, com altura variando entre 2,2 e 4,0 metros, a uma temperatura de 25°C.	
9. Zero Crossing	Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada.	
10. Tensão	Bivolt Automático - 127/220Vac	
11. Potência	Halógena 127/220V - 60W	Fluorescente / LED 127/220V - 50W - FP > 0,7
12. Frequência	50/60Hz	
13. Consumo máximo	< 0,3W	
14. Composição	Plástico e circuito eletrônico	
15. Garantia	2 anos	



Este produto não pode ser instalado dentro de luminárias globo, pois não pode haver obstáculos entre a lente do sensor e os pontos de detecção, inclusive por vidro.

Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br



Indústria brasileira



qualitronixtecnologia