



# Sensor de Presença Multifuncional

# Qa26M



## Especificações

1. Cor	Preto	
2. Tipo de Instalação	Sobrepor na parede (fixação por parafusos)	
3. Local da Instalação	Específico para área externa	
4. Tipo de lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	
5. Fotocélula	Sim	
6. Quantidade de funções	<b>Sem interruptor:</b> 2 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula   2. Sensor de Presença) <b>Com interruptor*:</b> 6 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula   2. Sensor de Presença   3. Manter ligado   4. Timer   5. Simulador de Presença   6. Relé Fotocélula) * O interruptor não faz parte do produto	
7. Lente	180°	
8. Alcance de Detecção	Até 10 metros de distância a uma temperatura de 25°C	
9. Zero Crossing	Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada	
10. Tensão	Bivolt Automático - 127/220Vac	
11. Potência	<b>Halógena</b> 127V - 500W 220V - 1000W	<b>Fluorescente / LED</b> 127V - 160W 220V - 320W
12. Frequência	50/60Hz	
13. Consumo máximo	< 1,2W	
14. Composição	Plástico e circuito eletrônico	
15. Garantia	2 anos	



Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br



Indústria brasileira



qualitronixtecnologia