

Sensor de Presença Multifuncional

Qa21M



Especificações

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Cor | Branco (Qa21MB) Preto (Qa21MP) | |
| 2. Tipo de Instalação | Sobrepor na parede (fixação por parafusos) | |
| 3. Local da Instalação | Instalar em ambiente interno. Caso seja instalado em ambiente externo, deverá ser livre de intempéries (chuva ou luz do sol) | |
| 4. Tipo de lâmpada | Para qualquer tipo de lâmpada | |
| 5. Fotocélula | Sim | |
| 6. Quantidade de funções | Sem interruptor: 2 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença) Com interruptor*: 6 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença 3. Manter ligado 4. Timer 5. Simulador de Presença 6. Relé Fotocélula) * O interruptor não faz parte do produto | |
| 7. Lente | 180° | |
| 8. Alcance de Detecção | Até 10 metros de distância a uma temperatura de 25°C | |
| 9. Zero Crossing | Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada | |
| 10. Tensão | Bivolt Automático - 127/220Vac | |
| 11. Potência | Halógena 127V - 500W 220V - 1000W | Fluorescente / LED 127V - 160W 220V - 320W |
| 12. Frequência | 50/60Hz | |
| 13. Consumo máximo | < 1,2W | |
| 14. Composição | Plástico e circuito eletrônico | |
| 15. Garantia | 2 anos | |



Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011 Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br