

# FICHA TÉCNICA

**Tomada Protector +  
Freezers e Geladeiras**

**Ref:0101027**



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação -  
127V

Tensão de operação -  
220V

| Proteção                         | Fase-Neutro / Fase-Fase                     |                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensão nominal                   | 127Vac (Chave de seleção)<br>@ 50/60Hz      | 220Vac (Chave de seleção)<br>@ 50/60Hz     |
| Consumo médio                    | <1W                                         |                                            |
| Máx. tensão de operação contínua | 275V                                        |                                            |
| Corrente de carga máx.           | 10A                                         |                                            |
| Potência máxima -<br>FP > 0,9    | 1270W                                       | 2200W                                      |
| Corrente de descarga total       | 6kA @ 8 / 20us (F-F ou F-N)                 |                                            |
| Corrente de descarga máx.        | 6kA                                         |                                            |
| Máx. absorção de energia         | 67J                                         |                                            |
| Tipo de proteção                 | Subtensão < 98.5V<br>  Sobretensão > 137.4V | Subtensão < 184V<br>  Sobretensão > 229.5V |
| Conexão de saída                 | Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)*               |                                            |
| Conexão de entrada               | Borne para fio de 0,75 a 2,5mm <sup>2</sup> |                                            |

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surto elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é essencial ter um condutor de aterramento. Acesse [www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br) para mais informações.

**NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM**

