




FICHA TÉCNICA

QFL-5B



Descrição do produto:

- Disponível em 5 tomadas;
- Frequência de operação: 50/60 Hz;
- Pino 2P+T;
- Bivolt;
- Chave Circuit Breaker que ao perceber sobrecarga desliga automaticamente. Após sanar o problema, para se religar, é necessário somente resetar/religar a chave Circuit Breaker;
- Plugues e tomadas NBR 60884 e NBR14136, e cabo de força conforme NBR247-5 da ABNT;
- Capacidade nominal: 1270VA em 127Vac ou 2200VA em 220Vac;
- Voltagem de entrada/saída: Bivolt - 127 ou 220 (a mesma tensão da entrada estará na saída);
- Corrente máxima (soma de todas as tomadas): 10A.
- Capacidade de atenuar surtos de tensão provocados por anomalias da rede elétrica de até 67 joules de energia.
- Proteções: atenuação de ruídos e interferências (EMI e RFI), proteção contra sobrecarga, curto circuito e picos de voltagem.
- Tamanho do cabo: 1,20m +/- 10%

NOTA: O Filtro de Linha Qualitronix não suporta distúrbios elétricos acima de sua capacidade de proteção tais como ação direta de um raio ou surtos de grande energia.

Não é um estabilizador de voltagem.