



Sensor de Presença Multifuncional

Qi2M



Especificações

1. Cor	Branco (Qi2MB) Preto (Qi2MP)	
2. Tipo de Instalação	Embutir em parede 4x2	
3. Local da Instalação	Instalar em ambiente interno. Caso seja instalado em ambiente externo, deverá ser livre de intempéries (chuva ou luz do sol)	
4. Tipo de lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	
5. Fotocélula	Sim	
6. Quantidade de funções	Sem interruptor: 2 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença) Com interruptor*: 6 funções (1. Sensor de Presença + Fotocélula 2. Sensor de Presença 3. Manter ligado 4. Timer 5. Simulador de Presença 6. Relé Fotocélula) * O interruptor não faz parte do produto	
7. Lente	180°	
8. Alcance de Detecção	Até 10 metros de distância a uma temperatura de 25°C	
9. Zero Crossing	Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada	
10. Tensão	Bivolt Automático - 127/220Vac	
11. Potência	Halógena 127V - 500W 220V - 1000W	Fluorescente / LED 127V - 160W 220V - 320W
12. Frequência	50/60Hz	
13. Consumo máximo	< 1,2W	
14. Composição	Plástico e circuito eletrônico	
15. Garantia	2 anos	



Este produto não pode ser instalado dentro de luminárias globo, pois não pode haver obstáculos entre a lente do sensor e os pontos de detecção, inclusive por vidro.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia