



FICHA TÉCNICA

Qc1B



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Campanha sem fio, composta de transmissor e receptor;
- Alcance de até 150 metros quando livre de obstáculos;
- Resistente a respingos de água. A resistência à água pode ficar comprometida caso o produto seja preso com as fitas de fixação;
- 52 toques musicais;
- 4 níveis de volume;
- Indicador visual de alto-brilho;
- Bivolt;
- Potência <math>< 1.5V</math>;
- **Sistema de operação:** quando acionado o botão do transmissor, emite-se no receptor o toque polifônico, o qual o usuário pode selecionar entre os 52 toques;
- **Memória de programação:** memoriza as configurações realizadas pelo usuário, dispensando a reconfiguração após uma interrupção de energia elétrica;
- **Corpo:** material em ABS na cor branca;
- **Pinos de contato:** padrão brasileiro de tomada macho 2 polos;
- **Frequência:** 60 Hz;
- **Frequência de transmissão:** 432,92 Mhz;
- **Modulação:** ASK (Amplitude-Shift Keying);
- **Alimentação transmissor:** pilha A23 - 12Vdc;
- **Consumo de operação do transmissor:** 30mA;
- **Alimentação receptor:** 127/220Vac;
- **Certificado ANATEL:** 06865-18-11748;
- **Potência do receptor:** 0,6W/127V e 1,4W/220V;
- **Contém:** 1 unidade de Qtc1B, 2 unidades de parafuso, 2 unidades de bucha e 2 unidades de fita de fixação.