



CAMPAINHA SEM FIO

60 Toques musicais

Exclusivo! Longo alcance 150 metros*

Instale você mesmo!

Bateria inclusa no produto!



Nossas Vínculos



06865-18-11748



GARANTIA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

COMO SUBSTITUIR A BATERIA

Passo 1
Utilize a chave de fenda para remover a BASE.



Passo 2
Após tirar a BASE, use a chave de fenda para remover o SUPORTE.



Tampa



Passo 3
Remova a Membrana



Placa / Bateria



Suporte



Base



Passo 4
Substitua a bateria velha pela nova.



Antifurto** e Resistente à água***

A Campanha sem fio Qualitronix possui 60 toques musicais e 4 níveis de volume. É ideal para uso em ambientes residenciais e comerciais, pois possui um design moderno e sua instalação é muito fácil. A Campanha possui um indicador visual de chamadas de alto-brilho (LED) para auxiliar a percepção em ambientes com interferência sonora e até mesmo auxiliar a percepção de deficientes auditivos. O alcance da campanha chega a 150 metros em área aberta, o que permite seu uso em casas e sobrados com alguns obstáculos entre o transmissor e receptor.

Instalação do Receptor
Somente plugar na tomada e selecionar o áudio e volume desejável através dos botões na lateral do produto. O receptor salva automaticamente a configuração cada vez que um toque ou volume for selecionado, ou seja, em caso de falta de energia a campanha não perde a última configuração feita pelo usuário.

Instalação do Transmissor
Fixar a base antifurto** utilizando dois parafusos e buchas, ou utilizar as fitas de fixação para prender a base, ambos conforme desenho:



1ª Parte
Fixar no local desejado utilizando os parafusos e buchas, nos 2 furos de fixação.


OU

2ª Parte
Encostar o transmissor sobre a base antifurto e empurrar para cima até que o transmissor se alinha e encaixe perfeitamente na base.

OU utilize a Fita de fixação
para prender o suporte no local desejado.

3ª Parte
Para remover o transmissor da Base antifurto é necessário inserir uma chave de fenda no ponto de remoção. Enquanto empurra o transmissor para baixo aplique gradualmente uma força na chave até o desencaixe das peças.

Basta plugar no tomador!



Próximo toque musical

LED alto-brilho

Volume

Volta toque musical

OBS: Não instalar o transmissor sobre uma superfície metálica.

Características Técnicas

<p>Receptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 toques musicais; • 4 níveis de volume; • Volume entre 45 a 80db; • Indicador visual de alto-brilho; • Bivolt automático: 100 a 240Vac; • Potência: < 1,5W; • Memória de programação. 	<p>Transmissor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita A23 12 Vdc (inclusa no produto); • Alcance de 150 metros em área aberta; • Resistente à água***.
---	---

Notas

- Livre de obstáculos.
- ** A funcionalidade antifurto não é eficaz caso o produto seja preso com as Fitas de fixação. Recomendamos a fixação convencional, com o uso dos parafusos e buchas.
- *** O produto é resistente a respingos de água. Não submergir. A Fita de Fixação pode perder a aderência em caso de contato com a água.

Garantia: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica incorreta, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.
* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Validade: Produto não perecível.
Ref.: CAR01VC2.0.

Contém: 1 unidade do produto;
2 unidades de parafusos; 2 unidades de buchas;
2 unidades de fita de fixação.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão de Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TUV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.



7 899 824 610 509 57

MODELO: QC1B

Qualitronix Tecnologia Ltda
CNPJ: 02.803.460/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro São Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP: 37538-620

QC1P

