



FICHA TÉCNICA

Qu61M



Descrição do produto:

- Sensor de presença para embutir em parede 4x2;
- Para qualquer tipo de lâmpada;
- Bivolt;
- Material em ABS na cor branca;
- Instalar em ambiente interno, caso seja instalado em ambiente externo deverá ser livre de intempéries (chuva e luz do sol);
- Detecta movimento através de um conjunto de sensores que emitem e recebem ondas ultrassônicas.
- Configurações de tempo: 15s, 1min., 2min., 3min., 5min., 7min. e 8min.;
- Recontagem de tempo automático a partir da última detecção;
- Detecta movimento em uma área aproximada de 40m²;
- Acompanha 3 fios: vermelho para fase, preto para retorno e azul para o neutro;

Tensão	Incandescente	Fluorescente/ LED
127V	500W	160W
220V	1000W	320W