



Sensor de Presença Multifuncional

Qa18M



Especificações

1. Cor	Branco (Qa18MB) Preto (Qa18MP)	
2. Tipo de Instalação	Sobrepor ou embutir no teto	
3. Local da Instalação	Instalar em ambiente interno. Caso seja instalado em ambiente externo, deverá ser livre de intempéries (chuva ou luz do sol)	
4. Tipo de lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	
5. Fotocélula	Não	
6. Quantidade de funções	Sem interruptor: 1 função (Sensor de Presença) Com interruptor*: 4 funções (1. Sensor de Presença 2. Manter ligado 3. Timer 4. Simulador de Presença) * O interruptor não faz parte do produto	
7. Lente	360°	
8. Alcance de Detecção	Até 12 metros de raio, com altura variando entre 2,2 e 4,0 metros, a uma temperatura de 25°C	
9. Zero Crossing	Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada	
10. Tensão	Bivolt Automático - 127/220Vac	
11. Potência	Halógena 127V - 120W 220V - 220W	Fluorescente / LED 127V - 70W (FP 0,50 a 0,69) 95W (FP 0,70 a 0,91) 120W (FP >0,92) 220V - 120W (FP 0,50 a 0,69) 170W (FP 0,70 a 0,91) 220W (FP >0,92)
12. Frequência	50/60Hz	
13. Consumo máximo	< 1,2W	
14. Composição	Plástico e circuito eletrônico	
15. Garantia	2 anos	



Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br